



DC33G-xx series: Splitters, Directional Taps, & Power Inserters 幹線用分配器跟幹線用分歧器跟幹線用電源貫入器

室外1 GHz 分歧器由下列組合:

- 5 MHz 到 1000 MHz 頻帶寬容量
- 360 鋁合金殼; 二倍潑麗烤漆
- 尼奧普防水套; RFI 編織鋼線
- 用活動式白塑膠座
- 每個腳有附銅導管
- 外箱裡面有小箱子; 小箱子裡面有十個產品

	箱子數量	說明
DC33G-2,-3, -3B	30 pcs	幹線用分配器-二;-三路;-三路同
DC33G-8,-12,-16	30 pcs	幹線用分歧器-8 dB, -12 dB, -16 dB
DC33G-PI	30 pcs	幹線用電源貫入器

訂購說明:

DC33 -
2, 3, 8, 12, 16, PI
G 是 1000 MHz

	一箱數量	內箱數量	產品尺寸	產品重量
DC33G-xx	30 pcs	10 pcs	140x75x115 mm	0.64 kgs




DC55G-xx series: Splitters, Directional Taps, & Power Inserters 幹線用分配器跟幹線用分歧器跟幹線用電源貫入器

室外1 GHz 分歧器由下列組合:

- 5 MHz 到 1000 MHz 頻帶寬容量
- 360 鋁合金殼; 二倍潑麗烤漆
- 尼奧普防水套; RFI 編織鋼線
- 用活動式白塑膠座
- 每個腳有附銅導管
- 外箱裡面有小箱子; 小箱子裡面有十個產品

	箱子數量	說明
DC55G-2,-3, -3B	30 pcs	幹線用分配器-二;-三路;-三路同
DC55G-8,-12,-16	30 pcs	幹線用分歧器-8 dB, -12 dB, -16 dB
DC55G-PI	30 pcs	幹線用電源貫入器

訂購說明:

DC55 -

 2, 3, 8, 12, 16, PI
 G 是 1000 MHz

	一箱數量	內箱數量	產品尺寸	產品重量
DC55G-xx	30 pcs	10 pcs	140x75x115 mm	0.64 kgs

DC33/55G-2 Mainline 2-Way Splitter

/幹線用分配器-二路

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入損失	3.7	4.0	4.0	4.0	4.3	4.5	5.0
分歧-分歧隔離	22	25	25	23	23	20	18
回饋損失 (插/出/分歧)	16	18	20	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

DC33/55G-3 Mainline 3-Way Splitter

/幹線用分配器-三路

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入 (腳 2,3)	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	9.2
插入 (腳 4)	3.8	4.0	4.0	4.0	4.3	4.5	5.4
分歧-分歧隔離	22	25	25	23	23	20	18
回饋損失 (插/出/分歧)	16	18	20	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

DC33/55G-3B Mainline 3-Way Splitter

/幹線用分配器-三路同

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入 (腳 2,3,4)	6.5	7.2	7.3	7.5	7.5	7.8	8.2
分歧-分歧隔離	20	25	25	23	23	20	18
回饋損失 (插/出/分歧)	16	18	20	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

- 有的時候規格會改



dc33g-xx series



dc55g-xx series

室外幹線用分歧器 5 - 1000 MHz

dc series

DC33/55G-8 Mainline Directional 8 dB Tap

/ 幹線用分歧器-8 dB

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入損失	2.5	2.7	2.8	2.9	3.2	3.7	4.1
8 dB 損失誤差	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.2	± 1.3
分歧-分歧隔離	19	26	26	24	21	18	18
回饋損失 (插/出/分歧)	15	17	18	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

DC33/55G-12 Mainline Directional 12 dB Tap

/ 幹線用分歧器-12 dB

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入損失	2	2.0	2.1	2.4	2.5	2.9	3.5
12 dB 損失誤差	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.2	± 1.3
分歧-分歧隔離	23	26	26	24	21	18	18
回饋損失 (插/出/分歧)	15	18	18	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

DC33/55G-16 Mainline Directional 16 dB Tap

/ 幹線用分歧器-16 dB

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入損失	1.7	2.0	2.1	2.4	2.5	2.9	3.5
16 dB 損失誤差	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.2	± 1.3
分歧-分歧隔離	23	26	26	24	21	18	18
回饋損失 (插/出/分歧)	15	18	18	20	18	17	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60-90 Volts 1-60 Hz						

室外幹線用電源入器

5 - 1000 MHz

dc series

DC33/55G-PI Mainline Power Inserter

/ 幹線用電源貫入器

	5-50	51-300	301-400	401-500	501-600	601-900	901-1000
插入損失	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.5
分歧-分歧隔離	60	60	60	60	57	53	53
回饋損失 (插/出/分歧)	15	18	18	20	18	16	16
Hum Modulation @ 10Amp	60	60	60	60	60	60	60
過電	15 Amps AC/DC 60 Volts 1-60 Hz						

- 有的時候規格會改 V5.00